

תאריך: ____ . ____ . ____

מקצוע: מדעי המחשב א' - JAVA

שם: _____

נושא: לולאת מקוננות

☪ דף עבודה 1 - קינון לולאות ☪

כתב /י תכניות שיציגו את הפלטים הבאים:
(הערה: התרגילים הם דוגמה בלבד, יש לכתוב תוכנית כללית שתציג את הפלט עבור כל N נקלט).

	.ה.	.ד.	.ג.	.ב.	.א.
	12345	54321	1234	11111	*****
	23456	54321	1234	22222	*****
	34567	54321	1234	33333	*****
	45678	54321	1234	44444	*****
			1234		
		.ט.	.ח.	.ז.	.ו.
		5	1	1	*
		54	23	22	**
		543	345	333	***
		5432	4567	4444	****
		54321	56789	55555	*****
	.ד'	.ג'	.ב'	.א'	.ז'
	1	54321	*****	1	*
	222	5432	****	12	**
	33333	543	***	123	***
	4444444	54	**	1234	****
	55555555	5	*	12345	*****
			.ז'	.ט'	.ו'
			1	*****	*
			121	****	***
			12321	***	*****
	.5	.4	1234321	**	*****
	*	*	123454321	*	*****
	* * *	* *			
	* * * * *	* *			
	* * * * * *	* *	.3	.2	.1
	* * * * *	* *	*	*	*
	* * * *	* *	* *	*	*
	*	* *	* *	*	*
		* *	* *	*	*
		*	* *	*	*
		*	*	*	*

רשות:

